





GLASLEUCHE 56440-600



Technische Daten

Artikelnummer	56440-600
Netzspannung	220-240V
Gehäusematerial	Glas weiss opalisiert
Abmessung	Ø 600 x 120mm
Leuchtmittel	LED
Schutzgrad	IP20
Leistung	Lumen
10W	1150lm
15W	1450lm
25W	2050lm
30W	2500lm
40W	3500lm
50W	4500lm
60W	5500lm
Kelvin	Lichtfarbe
4000K	Tageslicht
3000K	Warmweiss

Notlichtelement (N)	
Betrieb	on/off mit Notlicht, Dauer- und Bereitschaftsbetrieb
Montage	In Leuchte eingebaut
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatischer Selbsttest
Akkumulator	Li-Ion
Funktionsdiode	Ja
Testschalter	Ja
Sensor (S)	
	In Leuchte eingebauter Sensor für schalterfreien Betrieb. Einzel- oder Gruppenschaltung
DALI (D)	
	Eingebautes MEAN WELL DALI Vorschaltgerät für Lichtsteuerung über DALI

(Beispiel 56440-600-30WW-N-S)

-10CW	10W 4000K
-10WW	10W 3000K
-15CW	15W 4000K
-15WW	15W 3000K
-25CW	25W 4000K
-25WW	25W 3000K
-30CW	30W 4000K
-30WW	30W 3000K
-40CW	40W 4000K
-40WW	40W 3000K
-50CW	50W 4000K
-50WW	50W 3000K
-N	mit Notlichtelement
-10CW-N	10W 4000K mit Notlichtelement
-10WW-N	10W 3000K mit Notlichtelement
-15CW-N	15W 4000K mit Notlichtelement
-15WW-N	15W 3000K mit Notlichtelement
-25CW-N	25W 4000K mit Notlichtelement
-25WW-N	25W 3000K mit Notlichtelement
-30CW-N	30W 4000K mit Notlichtelement
-30WW-N	30W 3000K mit Notlichtelement
-40CW-N	40W 4000K mit Notlichtelement
-40WW-N	40W 3000K mit Notlichtelement
-50CW-N	50W 4000K mit Notlichtelement
-50WW-N	50W 3000K mit Notlichtelement
-S	mit Sensor
-10CW-S	10W 4000K mit Sensor
-10WW-S	10W 3000K mit Sensor
-15CW-S	15W 4000K mit Sensor
-15WW-S	15W 3000K mit Sensor
-25CW-S	25W 4000K mit Sensor
-25WW-S	25W 3000K mit Sensor
-30CW-S	30W 4000K mit Sensor
-30WW-S	30W 3000K mit Sensor
-40CW-S	40W 4000K mit Sensor
-40WW-S	40W 3000K mit Sensor
-50CW-S	50W 4000K mit Sensor
-50WW-S	50W 3000K mit Sensor
-D	mit DALI
-25CW-D	25W 4000K mit DALI
-25WW-D	25W 3000K mit DALI
-40CW-D	40W 4000K mit DALI
-40WW-D	40W 3000K mit DALI
-60CW-D	60W 4000K mit DALI
-60WW-D	60W 3000K mit DALI

-N-S	mit Notlichtelement und Sensor
-10CW-N-S	10W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-10WW-N-S	10W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-15CW-N-S	15W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-15WW-N-S	15W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-25CW-N-S	25W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-25WW-N-S	25W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-30CW-N-S	30W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-30WW-N-S	30W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-40CW-N-S	40W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-40WW-N-S	40W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-50CW-N-S	50W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-50WW-N-S	50W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-E27	mit E27 Fassung
-E27	2xE27