GLASLEUCHTE 56500-480



Technische Daten

Artikelnummer	**56500-480**
Netzspannung	220-240V
Gehäusematerial	Glas weiss opalisiert
Abmessung	Ø 480 x 110mm
Leuchtmittel	LED
Schutzgrad	IP20

Leistung	**Lumen**
10W	1150lm
15W	1450lm
25W	2050lm
30W	2500lm
40W	3500lm
50W	4500lm

Kelvin	**Lichtfarbe**
4000K	Tageslicht
3000K	Warmweiss

Notlichtelement (N)	
Betrieb	Regulär/Not, Dauer- und Bereitschaftbetrieb
Montage	In Leuchte eingebaut
Notlichtdauer	60min
Testsystem	Automatisch
Akkumulator	Li-Ion
Funktionsdiode	Ja
Testschalter	Ja

Sensor (S)	
	In Leuchte eingebauter Sensor für schalter-freien Betrieb. Einzel- oder Gruppenschaltung

(Beispiel 56500-480-30WW-N-S)

-10CW	10W 4000K
-10WW	10W 3000K
-15CW	15W 4000K
-15WW	15W 3000K
-25CW	25W 4000K
-25WW	25W 3000K
-30CW	30W 4000K
-30WW	30W 3000K
-40CW	40W 4000K
-40WW	40W 3000K
-50CW	50W 4000K
-50WW	50W 3000K
-N	**mit Notlichtelement**
-10CW-N	10W 4000K mit Notlichtelement
-10WW-N	10W 3000K mit Notlichtelement
-15CW-N	15W 4000K mit Notlichtelement
-15WW-N	15W 3000K mit Notlichtelement
-25CW-N	25W 4000K mit Notlichtelement
-25WW-N	25W 3000K mit Notlichtelement
-30CW-N	30W 4000K mit Notlichtelement
-30WW-N	30W 3000K mit Notlichtelement
-40CW-N	40W 4000K mit Notlichtelement
-40WW-N	40W 3000K mit Notlichtelement
-50CW-N	50W 4000K mit Notlichtelement
-50WW-N	50W 3000K mit Notlichtelement
-S	**mit Sensor**
-10CW-S	10W 4000K mit Sensor
-10WW-S	10W 3000K mit Sensor
-15CW-S	15W 4000K mit Sensor
-15WW-S	15W 3000K mit Sensor
-25CW-S	25W 4000K mit Sensor
-25WW-S	25W 3000K mit Sensor
-30CW-S	30W 4000K mit Sensor
-30WW-S	30W 3000K mit Sensor
-40CW-S	40W 4000K mit Sensor
-40WW-S	40W 3000K mit Sensor
-50CW-S	50W 4000K mit Sensor
-50WW-S	50W 3000K mit Sensor

-N-S	**mit Notlichtelement und Sensor**
-10CW-N-S	10W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-10WW-N-S	10W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-15CW-N-S	15W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-15WW-N-S	15W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-25CW-N-S	25W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-25WW-N-S	25W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-30CW-N-S	30W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-30WW-N-S	30W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-40CW-N-S	40W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-40WW-N-S	40W 3000K mit Notlichtelement und Sensor
-50CW-N-S	50W 4000K mit Notlichtelement und Sensor
-50WW-N-S	50W 3000K mit Notlichtelement und Sensor